

Aux clients finals Arbonia

Installation de chauffe-serviettes électriques dans des salles avec baignoire ou douche

Cher Client,

Conformément à la norme suisse d'installation basse tension NIN (Info NIN 2028a de juillet 2005), il faut tenir compte des points suivants lors de l'installation de chauffe-serviettes électriques:

Tous les câbles doivent être munis d'un conducteur de protection (SELV ou PELV) et toute l'installation doit être protégée par un disjoncteur différentiel (FI) $I_{\Delta N} \leq 30\text{mA}$.

Zones de protection pour chauffe-serviettes

Zone orange: Aucune appareil électrique ne doit se trouver dans cette zone.

Zone jaune: Des barres chauffantes à indice de protection IPX4 peuvent se trouver ici. Les barres chauffantes d'Arbonia satisfont à cette exigence. Mais elle doivent présenter un branchement fixe et la prise de courant doit se situer dans la zone bleue. Le régulateur doit se situer dans la zone jaune.

Zone bleue: Il est possible de monter ici des prises de courant. Mais elle doivent être dotées d'un collet protecteur. (Type 13)

